

# TERTEK®

## Data: TERTEK® Combi Mobil V. III

4G/LTE SAFE	ja
TETRA SAFE	ja
Diode farve	Gul
Frekvensområde	87.5 - 790 MHz
Kanal	DVB-T/T2/FM/DAB/DAB+
Elementer	Horisontalt/Vertikalt
Forstærkning	28 dB
Åbningsvinkel Hor	360 Grader
Åbningsvinkel Ver	180 Grader
Støjtal	2,5 dB
Maks. udgangsniveau	108 dBμV
Impedans	75 Ohm
Forsyningsspænding	12/24/230 Volt
5 volt fra modtager	ja
Tilslutning	F-Connector
Vindbelastning	5.5 N
Vægt	1.250 g
Dimensioner bxh	190 x 120 mm
Farvevalg	Hvid, rød eller gul
Adapter	15 eller 30 mm
F-Connector	3 stk.



## TERTEK Combi Mobil 4G/LTE TETRA SAFE Digital antenne Montering med adapter



V  
e  
r  
t  
i  
k  
a  
l



Horisontal

Modtagelse

TERTEK® Danmark - Fredeshøj 1 - 6100 Haderslev

Tlf. +45 73 57 16 00

salg@tertek.dk

Start med at fjerne gamle antenner, sæt adapteren på masten og spænd Pinol skruen.



TERTEK Combi antennen sættes på, med kablet gennem hullet på siden af adapteren.



Vigtig: monter F-Connector, af isoler antenne kablet, og sørg for det ikke kortslutter.

Forstærkeren tilsluttes 12/24 eller 220 volt, hvis den tilsluttes til 12/24 volt skal sort ledning forbindes til - og rød ledning forbindes til +. Kablet fra antennen tilsluttes indgangen "ANT" med f-con stik. Der er 2 udgange til TV / radio, "TV1" og "TV2", disse kan splittes op til flere udgange, hvis nødvendigt.

