

Data: TERTEK® Marine V. III

4G/LTE SAFE	ja
TETRA SAFE	ja
Diode farve	Gul
Frekvensområde	87.5 - 790 MHz
Kanal	DVB-T/T2/FM/DAB/DAB+
Elementer	Horisontalt/Vertikalt
Forstærkning	28 dB
Åbningsvinkel Hor	360 Grader
Åbningsvinkel Ver	180 Grader
Støjtal	2.5 dB
Maks. udgangsniveau	108 dB μ V
Impedans	75 Ohm
Forsyningsspænding	12/24/230 Volt
5 volt fra modtager	ja
Tilslutning	F-Connector
Vindbelastning	5.5 N
Vægt	1.250 g
Dimensioner bxh	190 x 120 mm
Farvevalg	Hvid, rød eller gul

TERTEK®

Combi Marine

TERTEK Combi Marine 4G/LTE TETRA SAFE
Digital antenne Monteringsvejledning



V
e
r
t
i
k
a
l



Horisontal

Modtagelse

TERTEK® Danmark - Fredeshøj 1 - 6100 Haderslev

Tlf. +45 73 57 16 00

salg@tertek.dk

Start med at fjerne gamle antenner, sæt adapteren på masten og spænd Pinol skruen.



TERTEK Combi antennen sættes på, med kablet gennem hullet på siden af adapteren.



Vigtig: monter F-Connector, af isoler antenne kablet, og sørg for det ikke kortslutter.



F-Connector monteres, efter kablet er trukket gennem monteringsfladen.

Samler til forlængelse af kablet.



Ved montering af TERTEK Marine er det vigtigt at bruge Sikaflex, for at sikre at der ikke kommer utætheder.



Forstærkeren tilsluttes 12/24 eller 230 volt, hvis den tilsluttes til 12/24 volt skal sort ledning forbindes til - og rød ledning forbindes til +. Kablet fra antennen tilsluttes indgangen "ANT" med f-con stik. Der er 2 udgange til TV / radio, "TV1" og "TV2", disse kan splittes op til flere udgange, hvis nødvendigt.

